

# ruRU IDE教學課程

## 11-12-10 表單按鍵-系統複製

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品訂購單

生效 失效 商品主檔 **複製一筆**

訂購單號 PO19040003 訂購日期 2019/04/11 狀態 未生效  
 廠商代號 異動帳號  
 總金額 0 確認交期 2019/06/20 異動日期 201

| 項次 | 料號         | 品名   | 單價 | 訂購數量 |
|----|------------|------|----|------|
| 1  | PN17020001 | 品名3  | 0  |      |
| 2  | PN18030001 | 品名6  | 0  |      |
| 3  | PN18060001 | 品名10 | 0  |      |

商品訂購單

生效 失效 商品主檔 複製一筆

訂購單號 訂購日期 2019/04/11 狀態 0  
 廠商代號 異動帳號  
 總金額 0 確認交期 2019/06/20 異動日期 // :

| 項次 | 料號         | 品名   | 單價 | 訂購數量 | 訂購金額 |
|----|------------|------|----|------|------|
| 1  | PN17020001 | 品名3  | 0  | 0    | 0    |
| 2  | PN18030001 | 品名6  | 0  | 0    | 0    |
| 3  | PN18060001 | 品名10 | 0  | 0    | 0    |

- 系統複製功能，可以讓使用者在按下按鍵之後，進入新增模式，並且帶入原本駐留資料的部分欄位值。
- 如果有一張表單，使用者每次新增的資料都很類似，就可以使用這個功能。
- 設定方式如下：





規格描述 **2**

- 商品訂購單\_FX999600000098
  - 資料來源
  - 表單元件
    - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (0) 開啟(選單列) \_ BT999600000800
    - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000801
    - (0) 新增(選單列) \_ BT999600000802
    - (1) 新增存回(選單列) \_ BT999600000803
    - (0) 刪除(選單列) \_ BT999600000804
    - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000805
    - (3) 修改存回(選單列) \_ BT999600000806
    - (4) 生效 \_ BT999600000807
    - (2) 失效 \_ BT999600000808
    - (0) 匯出(選單列) \_ BT999600001927
    - (3) 商品主權 \_ BT999600001949
    - (2) 複製一筆 \_ BT999600002635 **1**
    - 隱藏按鍵

1. 駐留在要加入複製功能的按鍵上。
2. 按下上方的設定鍵。



https://ide-3.arcare-robot.com/eco/Specificat.../view/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000098&prjCodePage=950&ver=&openUUID=819e7b80-fd4a-4060...

規格描述

- 資料來源
- 表單元件
- 隱藏表單元件
- 按鍵
  - (0) 開啟(選單列) \_ BT999600000800
  - (0) 退出(選單列) \_ BT999600000801
  - (0) 新增(選單列) \_ BT999600000802
  - (1) 新增存回(選單列) \_ BT999600000803
  - (0) 刪除(選單列) \_ BT999600000804
  - (0) 修改(選單列) \_ BT999600000805
  - (3) 修改存回(選單列) \_ BT999600000806
  - (4) 生效 \_ BT999600000807
  - (2) 失效 \_ BT999600000808
  - (0) 匯出(選單列) \_ BT999600001927
  - (3) 商品主檔 \_ BT999600001949
  - (2) 複製一筆 \_ BT999600002635
    - 基本設定
    - 系統複製(1)**
    - 隱藏按鍵

按鈕名稱 複製一筆 料號 BT999600002635 優先序 1

執行條件

| 順序 | 條件內容 | 訊息處理 |  |
|----|------|------|--|
| 1  |      |      |  |

處理內容

| 項次 | 類別 | 不複製元件 | 新增預設                                | 更新帶值                     |     |
|----|----|-------|-------------------------------------|--------------------------|-----|
| 1  | 元件 | 狀態    | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | + - |
| 2  | 元件 | 訂購單號  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | + - |
| 3  | 元件 | 異動帳號  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | + - |
| 4  | 元件 | 異動日期  | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | + - |

- 點選新增的系統複製項目。
- 進入編輯模式。
- 設定執行優先順序。
- 如果需要，可以使用條件式介面設定執行條件。  
(介面操作方法可參考8-7節說明)



規格描述

- 資料來源
- 表單元件
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - (0) 開啟(選單列)\_ BT999600000800
    - (0) 退出(選單列)\_ BT999600000801
    - (0) 新增(選單列)\_ BT999600000802
    - (1) 新增存回(選單列)\_ BT999600000803
    - (0) 刪除(選單列)\_ BT999600000804
    - (0) 修改(選單列)\_ BT999600000805
    - (3) 修改存回(選單列)\_ BT999600000806
    - (4) 生效\_ BT999600000807
    - (2) 失效\_ BT999600000808
    - (0) 匯出(選單列)\_ BT999600000809
    - (3) 商品主檔\_ BT999600000810
    - (2) 複製一筆\_ BT999600000811
  - 基本設定
  - 系統複製(1)
  - 隱藏按鍵

⑥ 按鈕名稱 複製一筆 料號 BT999600002635 優先序 1

執行條件

| 順序 | 條件內容 | 訊息處理 |   |  |
|----|------|------|---|--|
|    |      |      | + |  |

處理內容

| 項次 | 類別 ② | 不複製元件 | 新增預設                                  | 更新帶值                       | ①   |
|----|------|-------|---------------------------------------|----------------------------|-----|
| 1  | 元件   | 狀態    | <input checked="" type="checkbox"/> ④ | <input type="checkbox"/> ⑤ | + - |
| 2  | 元件   | 訂購單號  | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>   | + - |
| 3  | 元件   | 異動帳號  | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>   | + - |
| 4  | 元件   | 異動日期  | <input type="checkbox"/>              | <input type="checkbox"/>   | + - |

1. 在「處理內容」區塊中，加入不需要複製的欄位。
2. 挑選不複製的類別，可以是單一欄位，也可以是整個檔區。
3. 挑選不複製的元件名稱。
4. 如果這個元件不複製原本的資料，但是要執行這個元件上的「預設給值」功能，請勾選「新增預設」項目。
5. 如果要執行這個元件上的「更新給值」功能，請勾選「更新帶值」項目。
6. 設定完畢之後請儲存設定。