

# ruRU IDE教學課程

## 9-3-1 表單元件-顯示固定文字

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

商品主檔

確認

料號	PN20120001			
品名	品名1			
規格	規格1			
廠商	C0001	廠商1		
狀態	生效			
單次訂購金額限制	100000	元		
認證文件	123.jpg	上傳文件	下載文件	刪除文件
異動人員	Admin_PJ9996000000001			
異動日期	2021/01/22 09:18	存檔		

- 表單版面中的顯示元件，可以設定讓它顯示固定的內容值，如果搭配條件式應用，就可以依照不同條件，顯示不同的內容。
- 例如畫面中的「狀態」欄位，在資料表中儲存的實際值是「1」和「0」，而且實際值為1的時候，想在畫面上顯示為「生效」，實際值為0的時候，想顯示為「未生效」，就可以使用此功能。
- 設定方法如下：

架構

- 教學用
  - 教學案例
    - 人員一覽表
    - 人員主檔
    - 人員主檔\_教學用
    - 人員主檔\_單改
    - 人員主檔1
    - 入帳加註-入庫單
    - 入帳加註-入庫單
    - 客戶資料
    - 客戶類別
    - 流程表單示範
    - 訂購料號及廠商
    - 庫存表
    - 庫存輸出指定
    - 庫別主檔
    - 庫別主檔\_教學用
    - 料號庫存表
    - 商品主檔**
    - 商品主檔-教學用
    - 商品查詢
    - 商品訂購交期維護
    - 商品訂購交期維護
    - 商品訂購單
    - 商品訂購單\_教學
    - 商品訂購資料輸出
    - 移動加權平均計算
    - 部門資料
    - 費用維護與印出

教學案例 > 商品主檔

編輯

確認

料號

品名

規格

廠商

狀態

單次訂購金額限制  元

認證文件

異動人員

異動日期

版面 基本 屬性

設計類型

版面排版

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能選單


1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。



規格描述 **2**

- 商品主檔\_FX999600000094
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (2) 料號 \_ OB999600001620
    - (1) 品名 \_ OB999600001626
    - (1) 規格 \_ OB999600001627
    - (3) 廠商代號 \_ OB999600001668
    - (1) 廠商名稱 \_ OB999600001669
    - (2) 狀態 \_ OB999600001623** ← **1**
    - (1) 單次訂購金額限制 \_ OB999600001666
    - (2) 認證文件檔案名稱 \_ OB99960000035
    - (2) 異動日期 \_ OB999600001625
    - (2) 異動人員 \_ OB999600001628
    - (0) T\_NTD \_ OB999600001696
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - 隱藏按鍵

1. 駐留在要設定的元件上。
2. 按下上方的設定鍵。



## 規格描述

- 商品主檔\_FX999600000094
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (2) 料號 \_ OB999600001620
    - (1) 品名 \_ OB999600001626
    - (1) 規格 \_ OB999600001627
    - (3) 廠商代號 \_ OB999600001668
    - (1) 廠商名稱 \_ OB999600001669
    - (2) 狀態 \_ OB999600001623
    - (1) 單次訂購金額限制 \_ OB9996000016
    - (2) 認證文件檔案名稱 \_ OB9996000035
    - (2) 異動日期 \_ OB999600001625
    - (2) 異動人員 \_ OB999600001628
    - (0) T\_NTD \_ OB999600001696
  - 隱藏表單元件
  - 按鍵
    - 隱藏按鍵

## 元件行為選項

駐留元件 狀態

元件類型 文字方塊

## 行為選項

- 1.基本設定
- 2.顯示設定
- 3.預設給值
- 4.選項清單
- 5.開窗參照
- 6.檢控限制
- 7.更新給值
- 8.編輯能力
- 9.樹狀控制
- 10.被動更新
- 11.嵌入物件
- 12.樞紐設定

預設

儲存

重設

1. 勾選「顯示設定」項目。
2. 按下「儲存」鍵。

商品主檔 \_ FM999600000094 - Google Chrome

ide-1.arcare-robot.com/eco/SpecificationsView/Index?prjid=67&type=1&no=FM999600000094&prjCodePage=950&ver=&openUUID=b0a5a1b5-e22f-46e...

規格描述

欄位名稱 狀態 料號 OB999600001623

執行條件 狀態=1

內容處理

固定值 生效

欄位組合

被突顯

條件式

資料列過濾條件敘述 狀態=1

處理類別  無關資料庫  資料表基礎  檢視表基礎

邏輯運算	左括數	運算元類別	表單元件	系統函數名	參數	關係符號	運算元類別	運算元名稱	右括數	
	0	元件	狀態			等於	固定值	1	0	+

商品主檔\_FX999600000094

資料來源

表單元件

(2) 料號 \_ OB9996

(1) 品名 \_ OB9996

(1) 規格 \_ OB9996

(3) 廠商代號 \_ OB9996

(1) 廠商名稱 \_ OB9996

(3) 狀態 \_ OB999600001623

基本設定

**顯示設定** ← 1

預設給值

(1) 單次訂購金額限制 \_ OB999600001623

(2) 認證文件檔案名稱 \_ OB9996

(2) 異動日期 \_ OB999600001623

(2) 異動人員 \_ OB999600001623

(0) T\_NTD \_ OB999600001696

隱藏表單元件

按鍵

- 點選元件下方新增的「顯示設定」項目。
- 按下編輯鍵，進入編輯模式。
- 如果有需要，可以用條件式介面設定執行條件，當條件成立時，才會執行這個顯示功能，不設定則一律執行。(可參考8-7節說明)
- 在內容處理中選擇「固定值」。
- 用多語介面設定顯示內容。(可參考9-2-1節說明)
- 設定完畢之後請儲存設定。

規格描述

商品主檔\_FX999600000094

- 資料來源
- 表單元件
  - (2) 料號 \_ OB999600001620
  - (1) 品名 \_ OB999600001626
  - (1) 規格 \_ OB999600001627
  - (3) 廠商代號 \_ OB999600001668
  - (1) 廠商名稱 \_ OB999600001669
  - (4) 狀態 \_ OB999600001623
    - 基本設定
    - 顯示設定【狀態=1】
    - 顯示設定【狀態=0】
    - 預設給值
  - (1) 單次訂購金額限制 \_ OB999600001624
  - (2) 認證文件檔案名稱 \_ OB999600001625
  - (2) 異動日期 \_ OB999600001625
  - (2) 異動人員 \_ OB999600001628
  - (0) T\_NTD \_ OB999600001696
- 隱藏表單元件

欄位名稱 狀態 料號 OB999600001623

執行條件 狀態=0

內容處理

- 固定值 未生效
- 欄位組合
- 被突顯
- 僅變更顏色
- 依語系顯示對應內容
- 填入行號

顏色

字體顏色  背景顏色

- 以本案例來說，需要設定第二個「顯示設定」，並設定另一組執行條件和顯示內容，才可達到需求的效果。