

# ruRU IDE教學課程

## 9-8-3

# 表單元件-固定更新給值

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

人員主檔\_教學用

上傳照片

人員編號  生日

人員姓名 測試人 到職日

身分證字號 **A123456789** 離職日

性別  職等名稱

序號	眷屬姓名	稱謂

0/0

按下Enter之後

人員主檔\_教學用

上傳照片

人員編號  生日  //

人員姓名 測試人 到職日  //

身分證字號 A123456789 離職日  //

性別 **1.男** 職等名稱

序號	眷屬姓名	稱謂	眷屬生日	眷屬身分證字號	扶養

- 固定更新給值，指的是某個元件被輸入後，連帶改變其他元件的內容值。
- 例如上圖的表單，輸入身分證字號後，可以自動根據第一位數字更新性別欄位的值。
- 設定方式如下：

### 架構

- DKS測試案例
  - 作業流程
    - 作業流程
    - 表單類型
    - 表單元件 / 按鍵
    - 元件加註
    - 按鍵加註
    - 報表加註
    - 函數 / 變數
    - 邏輯表格
    - 資料表格
    - 入帳加註
  - 教學用
    - 教學案例
      - 人員一覽表
      - 人員主檔
      - 人員主檔\_教學用
      - 人員主檔\_單改
      - 人員主檔1
      - 入帳加註-入庫單
      - 入帳加註-入庫單
      - 客戶資料
      - 客戶類別
      - 流程表單示範
      - 訂購料號及廠商單
      - 庫存表
      - 庫存權輸出指定
      - 庫別主檔
      - 料號庫存表

搜尋表報

教學案例 > 人員主檔\_教學用

編輯 規格定義

上傳照片

人員編號	生日
人員姓名	到職日
身份證字號	離職日
性別	職等名稱

序號	眷屬姓名	稱謂	眷屬生日	眷屬身份證字號	扶養
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			

版面 基本 屬性

### 設計類型

手機 平板 電腦

### 版面排版

可 可 可 可 可 可 可 可


### 基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多層表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

### 工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單

1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。




規格描述

- 人員主檔\_教學用\_FX000100000800
  - 資料來源
  - 表單元件
    - (2) 人員編號 \_ OB000100011280
    - (1) 人員姓名 \_ OB000100011281
    - (4) 身份證字號 \_ OB000100011282
    - (2) 性別 \_ OB000100011283
    - (1) 生日 \_ OB000100011284
    - (1) 到職日 \_ OB000100011285
    - (1) 離職日 \_ OB000100011286
    - (3) 職等名稱 \_ OB000100011287
    - (1) 表格 \_ OB000100011288
    - (2) 序號 \_ OB000100011289
    - (1) 管屬姓名 \_ OB000100011290
    - (1) 稱謂 \_ OB000100011291
    - (1) 管屬生日 \_ OB000100011292
    - (2) 管屬身份證字號 \_ OB000100011293
    - (2) 扶養 \_ OB000100011294
    - (1) 圖片 \_ OB000100011295

2

1

1. 駐留在要設定的元件上。
2. 按下上方的設定鍵。



- 規格描述
- 人員主檔\_教學用\_FX000100000800
    - 資料來源
    - 表單元件
      - (2) 人員編號 \_ OB000100011280
      - (1) 人員姓名 \_ OB000100011281
      - (4) 身份證字號 \_ OB000100011282
      - (2) 性別 \_ OB000100011283
      - (1) 生日 \_ OB000100011284
      - (1) 到職日 \_ OB000100011285
      - (1) 離職日 \_ OB000100011286
      - (3) 職等名稱 \_ OB000100011287
      - (1) 表格 \_ OB000100011288
      - (2) 序號 \_ OB000100011289
      - (1) 管屬姓名 \_ OB000100011290
      - (1) 稱謂 \_ OB000100011291
      - (1) 管屬生日 \_ OB000100011292
      - (2) 管屬身份證字號 \_ OB000100011293
      - (2) 扶養 \_ OB000100011294
      - (1) 圖片 \_ OB000100011295

### 元件行為選項

駐留元件

元件類型

行為選項

- 1.基本設定
- 2.顯示設定
- 3.預設給值
- 4.選項清單
- 5.開窗參照
- 6.檢控限制
- 7.更新給值
- 8.編輯能力
- 9.樹狀控制
- 10.被動更新
- 11.嵌入物件
- 12.樞紐設定

1. 勾選「更新給值」項目。
2. 按下「儲存」鍵。



1. 駐留在新增的「更新給值」項目上。
2. 按下編輯鍵，進入編輯模式。
3. 設定「執行這個更新給值的條件」，如果是無條件更新的狀況，就不用設定。
  - 以本案例來說，當身份證字號的第二碼是1時，要把性別欄位變成「1.男」，所以設定「身份證字號第二碼=1」的條件。
  - 條件式介面的操作可參考8-7及8-8節說明。

規格描述

人員主檔\_教學用\_FX000100000800

- 資料來源
- 表單元件
  - (2) 人員編號\_ OB000100011280
  - (1) 人員姓名\_ OB000100011281
  - (5) 身份證字號\_ OB000100011282
    - 基本設定
    - 檢控限制
    - 檢控限制
    - 更新給值
    - 編輯能力【人員姓名沒有值】
    - (2) 性別\_ OB000100011283
    - (1) 生日\_ OB000100011284
    - (1) 到職日\_ OB000100011285
    - (1) 離職日\_ OB000100011286
    - (3) 職等名稱\_ OB000100011287
    - (1) 表格\_ OB000100011288
    - (2) 序號\_ OB000100011289
    - (1) 眷屬姓名\_ OB000100011290

元件名稱 身份證字號 料號 OB000100011282

執行條件說明 身份證字號第二碼為1  自行輸入才有效

固定式更新

項次	目的欄位	給值來源
1	性別	1

說明 1

對應資料庫  無  資料表  檢視表

表格

過濾

編輯方法  自定  引用函數

自定 引用函數

結果

文字函數("1")

函數 文字函數

參數名稱	參數型態	編輯方法	通算內容
字串	字串		1

1. 勾選「固定式更新」。
2. 按下新增鍵，新增更新欄位
3. 挑選要更新的目的欄位。
4. 用運算式介面設定更新內容。(介面操作可參考7-7-3節說明。)
5. 設定完畢之後請儲存設定。

規格描述

人員主檔\_教學用\_FX00010000800

資料來源

表單元件

(2) 人員編號\_ OB000100011280

(1) 人員姓名\_ OB000100011281

(6) 身份證字號\_ OB000100011282

基本設定

檢控限制

檢控限制

更新給值【身份證字號第二碼為1】

**更新給值【身份證字號第二碼為2】**

編輯能力【人員姓名沒有值】

(2) 性別\_ OB000100011283

(1) 生日\_ OB000100011284

(1) 到職日\_ OB000100011285

(1) 離職日\_ OB000100011286

(3) 職等名稱\_ OB000100011287

(1) 表格\_ OB000100011288

(2) 序號\_ OB000100011289

元件名稱 身份證字號 料號 OB000100011282

執行條件說明 身份證字號第二碼為2  自行輸入才有效

固定式更新

項次	目的欄位	給值來源	
1	性別	2	+ -

查表式更新

查表條件

給值內容

項次	目的欄位	給值來源	
			+

來源排序

順序	欄位名稱	升/降冪	
			+

表身欄位更新

權區

執行條件

連結全刪除  需要確認 確認訊息

欄位值更新

呼叫按鈕功能

按鈕功能名

呼叫時機

網格更新

網格元件名

變數更新

項次	全域變數	給值來源	
			+

自定函數更新

自定函數

目的欄位

給值內容

項次	參數名稱	參數型態	傳遞型態	傳遞內容

密碼更新

更新類型  密碼  明碼

• 如果有其他條件或是其他的更新內容，請重複前面4~7頁的步驟，設定其他的「更新給值」項目及內容即可。