

ruRU IDE教學課程

9-5-1 表單元件-固定下拉選項

如如研創股份有限公司

+886 2 2596 3000

IDE : Integrated Design Environment

人員主檔

上傳照片

人員編號 生日 //

人員姓名 到職日 //

身份證字號 離職日 //

性別 職等 01

序號	職稱	眷屬生日	眷屬身份證字號	扶養

- 固定下拉選項的功能，可以讓使用者在輸入這個欄位時，只能輸入固定的幾個選項，也方便使用者輸入。
- 這個功能的選項是固定的，如果未來要調整選項內容，必須從IDE調整。
- 設定固定下拉的方法如下：

架構

- DKS測試案例
 - 作業流程
 - 作業流程
 - 表單類型
 - 表單元件 / 按鍵
 - 元件加註
 - 按鍵加註
 - 報表加註
 - 函數 / 變數
 - 邏輯表格
 - 資料表格
 - 入帳加註
 - 教學用
 - 教學案例
 - 人員一覽表
 - 人員主檔** ← 1
 - 人員主檔_單改
 - 人員主檔1
 - 入帳加註-入庫單
 - 入帳加註-入庫單-
 - 客戶資料
 - 客戶類別
 - 流程表單示範
 - 訂購料號及廠商單
 - 庫存表
 - 庫存欄輸出指定
 - 庫別主檔
 - 料號庫存表
 - 商品主檔

教學案例 > 人員主檔

2

上傳照片

人員編號 生日

人員姓名 到職日

身份證字號 離職日

性別 職等

序號	眷屬姓名	稱謂	眷屬生日	眷屬身份證字號	扶養
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			
		▼			

版面 基本 屬性

設計類型

手機 平板 電腦

版面排版

可 可 可 可 可 可 可 可

基本元件

- 文字標題
- 文字方塊
- 多行文字
- 按鈕群組
- 按鈕選項
- 核取方塊
- 下拉選項
- 多筆表格
- 彈出視窗
- 圖片
- 框線
- 清單選項
- 樹狀清單
- 頁籤區塊
- 連結框線
- 框紐元件
- 動態面板
- 嵌入物件
- 元件容器
- 畫布

工具列元件

- 功能按鈕
- 功能清單

1. 開啟表單版面的編輯介面。(可參考4-1節說明)
2. 開啟規格定義介面。



規格描述 **2**

- 人員主檔_FX999600000077
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (2) 人員編號 _ OB999600001226
 - (1) 人員姓名 _ OB999600001227
 - (5) 身份證字號 _ OB999600001228
 - (1) 性別 _ OB999600001261** ← **1**
 - (1) 生日 _ OB999600001230
 - (1) 到職日 _ OB999600001231
 - (1) 離職日 _ OB999600001232
 - (3) 職等 _ OB999600001263
 - (1) 表格 _ OB999600001265
 - (2) 序號 _ OB999600001267
 - (1) 管屬姓名 _ OB999600001269
 - (1) 稱謂 _ OB999600001271
 - (1) 管屬生日 _ OB999600001273
 - (2) 管屬身份證字號 _ OB999600001:
 - (2) 扶養 _ OB999600001277
 - (1) 圖片 _ OB999600005466

1. 按一下要設定的元件。
2. 按下上方的設定鍵。



規格描述

- 人員主檔_FX999600000077
 - 資料來源
 - 表單元件
 - (2) 人員編號 _ OB999600001226
 - (1) 人員姓名 _ OB999600001227
 - (5) 身份證字號 _ OB999600001228
 - (1) 性別 _ OB999600001261
 - (1) 生日 _ OB999600001230
 - (1) 到職日 _ OB999600001231
 - (1) 離職日 _ OB999600001232
 - (3) 職等 _ OB999600001263
 - (1) 表格 _ OB999600001265
 - (2) 序號 _ OB999600001267
 - (1) 管屬姓名 _ OB999600001269
 - (1) 稱謂 _ OB999600001271
 - (1) 管屬生日 _ OB999600001273
 - (2) 管屬身份證字號 _ OB999600001275
 - (2) 扶養 _ OB999600001277
 - (1) 圖片 _ OB999600005466

元件行為選項

駐留元件 性別

元件類型 下拉選項

行為選項

- 1.基本設定
- 2.顯示設定
- 3.預設給值
- 4.選項清單
- 5.開窗參照
- 6.檢控限制
- 7.更新給值
- 8.編輯能力
- 9.樹狀控制
- 10.被動更新
- 11.嵌入物件
- 12.樞紐設定

預設

儲存

重設

1. 勾選「選項清單」項目。
2. 按下「儲存」鍵。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號_ OB999600001226

(1) 人員姓名_ OB999600001227

(5) 身份證字號_ OB999600001228

(2) 性別_ OB999600001261

基本設定

選項清單 ← 1

(1) 生日_ OB999600001230

(1) 到職日_ OB999600001231

(1) 離職日_ OB999600001232

(3) 職等_ OB999600001263

(1) 表格_ OB999600001265

(2) 序號_ OB999600001267

(1) 管屬姓名_ OB999600001269

(1) 稱謂_ OB999600001271

(1) 管屬生日_ OB999600001273

(2) 管屬身份證字號_ OB999600001275

元件名稱 性別 料號 OB999600001261

執行條件

呈現方式 下拉式 固定式 單選 複選

選項種類 固定項次 變動項次

項次	選項內容	+

強制重新載入

操作方法 僅挑選指定 可自行輸入 錯誤檢核與訊息

對應資料庫 檢視表 暫存表格

表格名稱

過濾條件說明

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式	+

- 按一下新增的選項清單項目。
- 進入編輯模式。
- 呈現方式選擇「下拉式」。
- 在選項種類中，選擇「固定項次」。
- 按新增鍵，新增選項。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

資料來源

表單元件

(2) 人員編號 _ OB999600001226

(1) 人員姓名 _ OB999600001227

(5) 身份證字號 _ OB999600001228

(2) 性別 _ OB999600001261

基本設定

選項清單

(1) 生日 _ OB999600001230

(1) 到職日 _ OB999600001231

(1) 離職日 _ OB999600001232

(3) 職等 _ OB999600001263

(1) 表格 _ OB999600001265

(2) 序號 _ OB999600001267

(1) 管屬姓名 _ OB999600001269

(1) 稱謂 _ OB999600001271

(1) 管屬生日 _ OB999600001273

(2) 管屬身份證字號

元件名稱 性別 料號 OB999600001261

執行條件

呈現方式 下拉式 固定式 單選 複選

選項種類 固定項次

項次	選項內容	+	-
1	1.男	+	-
2	2.女	+	-

變動項次

強制重新載入

操作方法 僅挑選指定 可自行輸入 錯誤檢核與訊息

對應資料庫 檢視表 暫存表格

表格名稱

過濾條件說明

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式	+
----	------	-----	-----	--------	------	---

- 直接輸入，或使用多語詞庫介面設定選項內容。(可參考9-2-1節說明)
- 可以再用新增鍵新增選項。
- 設定完畢之後請儲存設定。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

- 資料來源
- 表單元件
 - (2) 人員編號_ OB999600001226
 - (1) 人員姓名_ OB999600001227
 - (5) 身份證字號_ OB999600001228
 - (2) 性別_ OB999600001261
 - 基本設定
 - 選項清單
 - (1) 生日_ OB999600001230
 - (1) 到職日_ OB999600001231
 - (1) 離職日_ OB999600001232
 - (3) 職等_ OB999600001263
 - (1) 表格_ OB999600001265
 - (2) 序號_ OB999600001267
 - (1) 眷屬姓名_ OB999600001269
 - (1) 序號_ OB999600001271
 - (1) 序號_ OB999600001272
 - (2) 序號_ OB999600001273

元件名稱 性別 料號 OB999600001261

執行條件

呈現方式 下拉式 固定式 單選 複選

選項種類 固定項次 變動項次

項次	選項內容		+
1	1.男		+ -
2	2.女		+ -

變動項次

強制重新載入

操作方法 僅挑選指定 可自行輸入 錯誤檢核與訊息

對應資料庫 檢視表 暫存表格

表格名稱

過濾條件說明

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式	+
----	------	-----	-----	--------	------	---

以下將說明「選項內容」對於資料表資料的影響：

- 如果選項如上圖中的案例，設定為「1.男」、「2.女」，則資料存回時，會在資料表的性別欄位中存入「1」或「2」。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

- 資料來源
- 表單元件
 - (2) 人員編號 _ OB999600001226
 - (1) 人員姓名 _ OB999600001227
 - (5) 身份證字號 _ OB999600001228
 - (2) 性別 _ OB999600001261
 - 基本設定
 - 選項清單
 - (1) 生日 _ OB999600001230
 - (1) 到職日 _ OB999600001231
 - (1) 離職日 _ OB999600001232
 - (3) 職等 _ OB999600001263
 - (1) 表格 _ OB999600001265
 - (2) 序號 _ OB999600001267
 - (1) 管屬姓名 _ OB999600001269
 - (1) 稱謂 _ OB999600001271
 - (1) 管屬生日 _ OB999600001272
 - (2) 管屬身份證字號 _ OB999600001273

元件名稱 性別 料號 OB999600001261

執行條件

呈現方式 下拉式 固定式 單選 複選

選項種類 固定項次

項次	選項內容	
1	A.男	+ -
2	B.女	+ -

變動項次

強制重新載入

操作方法 僅挑選指定 可自行輸入 錯誤檢核與訊息

對應資料庫 檢視表 暫存表格

表格名稱

過濾條件說明

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式
----	------	-----	-----	--------	------

- 如果選項設定為「A.男」、「B.女」，則資料存回時，會在資料表的性別欄位中存入「A」或「B」。

規格描述

人員主檔_FX999600000077

- 資料來源
- 表單元件
 - (2) 人員編號 _ OB999600001226
 - (1) 人員姓名 _ OB999600001227
 - (5) 身份證字號 _ OB999600001228
 - (2) 性別 _ OB999600001261
 - 基本設定
 - 選項清單
 - (1) 生日 _ OB999600001230
 - (1) 到職日 _ OB999600001231
 - (1) 離職日 _ OB999600001232
 - (3) 職等 _ OB999600001263
 - (1) 表格 _ OB999600001265
 - (2) 序號 _ OB999600001267
 - (1) 管屬姓名 _ OB999600001269
 - (1) 稱謂 _ OB999600001271
 - (1) 管屬生日 _ OB999600001272
 - (2) 管屬身份證字號 _ OB999600001273

元件名稱 性別 料號 OB999600001261

執行條件

呈現方式 下拉式 固定式 單選 複選

選項種類 固定項次

項次	選項內容	
1	男	+ -
2	女	+ -

變動項次

強制重新載入

操作方法 僅挑選指定 可自行輸入 錯誤檢核與訊息

對應資料庫 檢視表 暫存表格

表格名稱

過濾條件說明

項次	來源欄位	要顯示	帶回值	帶回對應元件	排序方式
----	------	-----	-----	--------	------

- 如果選項設定為「男」、「女」，則資料存回時，會在資料表的性別欄位中存入「男」或「女」。